

Transformátory TOR

AUDIO (holé, nebo se zalitým středem)



Tento typ transformátorů je určen pro montáž do audio techniky, hlavně pak pro audio zesilovače a 100V rozvody, pro impedanční přizpůsobení. Rozměry toroidů a jmenovité hodnoty dodáváme dle požadavků zákazníka.

Technické specifikace

Typ	Prim.:	Sek.:			Rozměry [mm]	
	Odpor [Ω]	Napětí sek.1 [V]	Nepětí sek.2 [V]	Výkon [VA]	b	c
03382	4	0-50-100	---	120	138	39
02456	8,5	0-100	---	150	138	34
02518	8,5	0-50-70-100	0-4	150	138	38
01887	2,6	0-50-70-100	---	250	100	77

